

TESTBOY

10, 11, 111

BERÜHRUNGSLLOSE SPANNUNGSTESTER

Testboy[®]
GmbH, Germany
Stands For Quality
Since 1953



DIE SPEZIFIKATIONEN

	TESTBOY 10	TESTBOY 11	TESTBOY 111
ANZEIGE	Optisch	Optisch + akustisch	Optisch + akustisch
MESSBEREICH	110-1000 V AC		
ÜBERSPANNUNGSKATEGORIE	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V		
INTEGR. LED-TASCHENLAMPE	Nein	Nein	Ja
NORM	EN 61010-1:2010		
GEHÄUSE	Schlag-/bruchfester ABS-Kunststoff		
ABMESSUNGEN	146 x 26 mm	146 x 26 mm	160 x 25 mm
GEWICHT	22 g	22 g	45 g
SPANNUNGSVERSORGUNG	2 x 1,5 V AAA Micro, LR03		

IHRE VORTEILE

- // kapazitives Messverfahren
- // Warnton (Testboy 11, 111)
- // LED-Taschenlampe (Testboy 111)
- // CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

Die berührungslosen Spannungstester 10, 11 und 111 erkennen spannungsführende Leiter an Kabelverbindungen, Kabeltrommeln, Steckdosen, Schaltern, Anschlussdosen etc. Dank einem kapazitiven Messverfahren benötigen sie keinen Stromfluss und können Unterbrechungen schnell und zentimetergenau anzeigen.